

גוף תאורה שקוע תקרה MOON אינטגרלי LED עגול IP20



יתרונות

- + תקן פיטובילוגי RG 0
- + פיזור אור מושלם
- + מערכת לדים המתקדמת בעולם
- + מצב התקנה: שקוע תקרה
- + זווית פיזור 90°
- + כ- 30,000 שעות הארה
- * ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום

7W			10W			17W			20W			25W			הספק (W)
3000	4000	6000	3000	4000	6000	3000	4000	6000	3000	4000	6000	3000	4000	6000	גון הארה (K)
600	650	650	930	1000	1000	1580	1700	1700	2000	2100	2100	2400	2600	2600	עוצמת הארה (Lm)
18			20			35			40			54			כמות לדים
90			70			130			150			180			זרם (mA)
0.5			0.9			0.9			0.9			0.9			PF
Ø95 x 57			Ø113 x 58.6			Ø174 x 68.5			Ø244 x 84.5						מידות (ØW x H mm)
Ø68 - Ø80			Ø90 - Ø102			Ø145 - Ø155			Ø195 - Ø210						מידות לחיתוך (ØY mm)

נתונים טכניים

A +	דרגת אנרגטי
90°	זווית פיזור
IP20	דרגת אטימות
220-240V ~50Hz	מתח הזנה
40°C עד -20°C	טווח טמפ'
כ-30,000 שעות	שעות הארה

כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד. שקוע תקרה בלבד.

אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזורים בהם יקבל רטיבות ובאזור בו עלולה להתפתח טמפ' גבוהה. משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחולבו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בתאם לתקנים:

ת"י-1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.
יש להשאיר לפחות 7.5 ס"מ מרווח סביב ג'ת לשם איורור.
יש לאחסן את המוצר בטמפ' החדר ובאזור יבש.

הוראות התקנה:

החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
+ נתק זרם חשמל.
+ הכן פתח במקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות המופיעות לעיל.
+ פתח את כיסוי מקור הזינה בג'ת.
+ חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון וכסה חזרה בעזרת הכיסוי המיועד. וודא שכבל הזינה מחובר ומהודק היטב ולא מתנתק.
+ הכנס גוף התאורה אל הפתח שבתקרה.
+ מקם גוף התאורה על תקרה שקועה.
+ וודא עיגון ג'ת בהתאם להנחיות.



אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!

ניקוי:

הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

אזהרה:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה.
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
בכל מצב אין לפתוח או לפרק את גוף התאורה או הצמודים אליו.

* **האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:**

- + **אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויוותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך.**
- + **בהתאם להוראות ההתקנה והשימוש והצגת החשבונות.**

