


גוף תאורה תמר פאנל 595x595mm LED



ללא ריצוד

פיזור אנרגיה אורית אחורית

לא מצהיב

יתרונות

19-UGR +

+ תקן פוטוביולוגי 62471/62778-RG 0

+ **פיזור אנרגיה אורית אחורית - BACK LIGHT**

+ מבנה אלומיניום עם מוליכות חום מצויינת

+ PMMA עדשות

+ דרייבר איכותי **Lifud**

+ מצב התקנה שקוע תקרה

+ פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5





+ פיזור אור מושלם

+ לא מצהיב | ללא ריצוד

+ **140lm/w**

+ CRI-80

+ מאושר פיקוד העורף



32w			הספק (w)
3000	4000	6500	גוון הארה (k)
4480			עוצמת הארה (Lm)
48			כמות לדים
595x595x32			מידות (W x L x H mm)

כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד. אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזורים בהם יקבל רטיבות ובאזור בו עלולה להתפתח טמפ' גבוהה. משקל גוף התאורה לא יעבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בתאם לתקנים: ת"י-1924 תקרות גבס ות"י 5103 תקרות תלויות.

הוראות התקנה:

- החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
- נתק זרם חשמל.
 - קבע את המקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות. חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון, החיבור יבוצע בעזרת מחבר מודולרי המתאים לכבל תלת גידי מסוג xLP בעל קוטר חיצוני בין 8 ל-12 מ"מ.
 - הכנס גוף התאורה אל הפתח שבתקרה.
 - מקם גוף התאורה על הפרופילים של תקרה שקועה.
 - וודא עיגון ג"ת לתקרה מבנית או קונסטרוקציה.



אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!



סניפים בפריסה ארצית - לאיתור סניף הקרוב אלייך חייג **5007*** או סרוק





ללא ריצוד



פיזור אנרגיה
אורית אחורית



לא מצהיב

*** האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:**

- אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 5 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/עבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בנסך שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רוח.
- **ג"ת זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.**
- **עד 4400 שעות עבודה בשנה.**
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק למוצרי חשמל.

ניקוי:

הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

אזהרה:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. בכל מצב אין לפתוח או לפרק את גוף התאורה או הצמודים אליו.



סניפים בכריסה ארצית - לאיתור סניף הקרוב אלייך חייג **5007** * או סרוק

